Изменение основных настроек устройств BioSmart

Для изменения конфигурации устройства в разделе **Устройства**, выделите его в списке и нажмите на панели инструментов кнопку **Свойства**. Откроется окно свойств устройства.

Свойства BioSmart UniPass Dro S/N	850011	2 ×
CBOUCTBA DIOSINATE ONIFASS PTO S/14	110000	: ^
Простой режим 🔻 🧕 🚺	2 🖑 🦚	
 № Системные № Диагностика № Ю Видеокамеры № Наблюдение № Полномочия 	Параметр Контроллер	Значение
	Название	BioSmart UniPass Pro S/N 850011
	Серийный номер	850011
	Подключаться автоматически	
	Прошивка	Biosmart Unipass PRO 1.1.56
	Подключение	
	Имя хоста	
	ІР-адрес	172.27.10.71
	Порт	20002
	Маска подсети	
	Шлюз	
	МАС-адрес	
	Режим работы	
	Режим работы	
	Сервер идентификации	
	Дополнительно	
	Часовой пояс	Russia/Екатеринбург (UTC+05:00)
	Время ожидания ответа	7000
	Максимальный размер пакета, байт (MTU)	
	Количество пользователей	52
	Количество шаблонов	558
	Кол-во журналов в памяти	
		Сохранить Закрыть

Для каждого устройства BioSmart вкладки окна **Свойства** и их содержание индивидуальны. Подробнее о настройке свойств каждого устройства см. соответствующее Руководство по эксплуатации.

После окончания редактирования свойств устройства, нажмите Сохранить.

Описание кнопок в окне Свойства.

ø	Кнопка Обновление ПО предназначена для обновления встроенного ПО (Firmware) устройства.
Ŕ	Кнопка Инициализация предназначена для удаления списка сотрудников, их идентификаторов и событий, хранящихся на устройстве.
<u>ab</u>	Кнопка Сброс настроек выполняет сброс настроек устройства на заводские.
	При нажатии этой кнопки происходит сброс только системных свойств устройства и настроек Ю. Сброс сетевых настроек устройств BioSmart можно выполнить только аппаратно (см. соответствующее руководство по эксплуатации устройства).
O III	Кнопка Калибровка сенсора запускает процесс калибровки емкостного сканера отпечатков пальцев (только для устройств с установленным емкостным сканером). Это процесс приведения емкостей микроконденсаторов матрицы сканера к одному показателю. Обычно требуется после изменений системных свойств устройства.
	Кнопка Применить профиль применяет настройки выбранного профиля к устройству.
	Кнопка Сохранить в профиль позволяет на основе настроек устройства создать новый профиль настроек.