

Настройка работы BioSmart 4 с датчиком прохода

Для настройки работы контроллера с датчиком прохода в окне **Свойства** на вкладке **Системные** в разделе **Параметры управления доступом** установите следующие значения параметров:

- **Датчик прохода** – установить значение **Вход бортовой**.
- **Активное состояние** – установить значение **Высокий уровень** (если срабатыванием датчика считается замыкание контактов) или **Низкий уровень** (если срабатыванием датчика считается размыкание контактов).
- **Режим разблокировки выходного реле** – установить значение **По открыванию двери** (реле отключается по срабатыванию датчика прохода) или **По закрыванию двери** (реле отключается по возврату датчика прохода в исходное состояние).
- **Учет рабочего времени по датчику** – установить значение **Да** (если в системе учёта рабочего времени должны учитываться только такие события входа и выхода, которые сопровождались срабатыванием датчика прохода).
- **Генерация события «Взлом двери»** – установить значение **Да** (если требуется формирование события **Взлом двери** при срабатывании датчика прохода без предварительной идентификации сотрудника).
- **Таймер ожидания прохода** – установить время ожидания срабатывания датчика прохода после успешной идентификации.

Свойства BioSmart 4 S/N 5805

Простой режим

Общие

Системные

Настройки IO

Диагностика

Видеокамеры

Наблюдение

Полномочия

Параметр	Значение
Facility code	0
Реле	
Выходное реле	Реле бортовое
Таймер выходного реле	3000 мс
Режим триггера	Откл.
Режим блокировки из мониторинга	По таймеру
Параметры управления доступом	
Реле	Реле бортовое
Вход	Нет
Таймер кнопки реле	3000 мс
Датчик прохода	Вход бортовой
Активное состояние	Высокий уровень
Режим разблокировки выходного реле	По открыванию двери
Учет рабочего времени по датчику	Да
Генерация события "Взлом двери"	Да
Таймер ожидания прохода	4000 мс
Вход датчика тревоги	Не назначен

СохранитьЗаккрыть

Срабатывание датчика прохода сопровождается формированием событий **Дверь открыта/Дверь закрыта** в ПО Biosmart-Studio v6.

studio 6

BIOSMART

Мониторинг

Сотрудники

Группы доступа

Журналы

Мониторинг

Заявки

Графики

Планирование

Отчеты

Дизайнер отчетов

Дизайнер пропусков

16:35:28

Информация о регистрации

Неизвестен

Проход разрешен

[16:35] BioSmart 4 S/N 5805

Дверь закрыта

	Устройство	Сотрудник	Таб.№	Карта	Событие	Время
✓	BioSmart 4 S/N 5805	Неизвестен			Дверь открыта	03.04.2023 16:35
✓	BioSmart 4 S/N 5805	Неизвестен			Дверь закрыта	03.04.2023 16:35