Настройка работы BioSmart 4 с датчиком прохода

Для настройки работы контроллера с датчиком прохода в окне **Свойства** на вкладке **Системные** в разделе **Параметры управления доступом** установите следующие значения параметров:

- **Датчик прохода** – установить значение **Вход бортовой**.
- **Активное состояние** – установить значение **Высокий уровень** (если срабатыванием датчика считается замыкание контактов) или **Низкий уровень** (если срабатыванием датчика считается размыкание контактов).
- **Режим разблокировки выходного реле** – установить значение **По открыванию двери** (реле отключается по срабатыванию датчика прохода) или **По закрыванию двери** (реле отключается по возврату датчика прохода в исходное состояние).
- **Учет рабочего времени по датчику** – установить значение **Да** (если в системе учёта рабочего времени должны учитываться только такие события входа и выхода, которые сопровождались срабатыванием датчика прохода).
- **Генерация события «Взлом двери»** – установить значение **Да** (если требуется формирование события **Взлом двери** при срабатывании датчика прохода без предварительной идентификации сотрудника).
- **Таймер ожидания прохода** – установить время ожидания срабатывания датчика прохода после успешной идентификации.



Срабатывание датчика прохода сопровождается формированием событий **Дверь открыта**/**Дверь закрыта** в ПО Biosmart-Studio v6.


studio 6
BIOSMART
Мониторинг
Сотрудники
Группы доступа
Журналы
Мониторинг
Заявки
Графики
Планирование
Отчеты
Дизайнер отчетов
Дизайнер пропусков
16:35:28
Информация о регистрации
Неизвестен
Проход разрешен
[16:35] BioSmart 4 S/N 5805
Дверь закрыта
Устройство
Сотрудник
Таб.№
Карта
Событие
Время
BioSmart 4 S/N 5805
Неизвестен
Дверь открыта
03.04.2023 16:35
BioSmart 4 S/N 5805
Неизвестен
Дверь закрыта
03.04.2023 16:35