

ПО Интеллект (AxxonSoft)

- Работа с картой
- Настройка интерактивной карты для индикации состояний и управления системными объектами
- Настройка интерфейсного объекта Протокол событий
- Модуль Бюро пропусков
- Модуль интеграции BioSmart
- Модуль Учет рабочего времени

События с устройств Biosmart поступают напрямую в Интеллект по сети (wiegand не требуется).

Для работы в ПО Интеллект нужно настроить интерфейсные объекты и оборудование.

Настройка интерфейсных объектов выполняется на вкладке **"Интерфейсы"**.

В первую очередь настраивается объект **"Карта"** [Настройка интерактивной карты для индикации состояний и управления системными объектами](#) для просмотра иконок состояния и управления устройствами.

Затем необходимо настроить **"Протокол событий"** [Настройка интерфейсного объекта Протокол событий](#), чтобы отслеживать все приходящие события.

Далее нужно настроить **"Бюро пропусков"** [Модуль Бюро пропусков](#) для управления пользователями и добавления им шаблонов.

Настройка используемых устройств выполняется на вкладке **"Оборудование"**.

Для работы с устройством BioSmart нужно создать в дереве оборудования объект **BioSmart** [Создание и настройка головного объекта BioSmart](#).

Далее нужно настроить необходимые устройства **BioSmart**. [Настройка модуля интеграции BioSmart](#).

Прошивки устройств BioSmart, совместимые с ПО Intellect

Обновление прошивок устройств BioSmart осуществляется через веб-интерфейс или ПО Biosmart-Studio v6.

Через веб-интерфейс обновляются следующие устройства:

- BioSmart Quasar
- BioSmart PV-WTC2
- BioSmart UniPass
- BioSmart UniPass Pro

Контроллеры BioSmart Prox-E и BioSmart 4 обновляются через ПО Biosmart-Studio v6.

Актуальная версия ПО Biosmart-Studio доступна на сайте.

Устройство	Версия прошивки
Терминал BioSmart Quasar	2.3.5.7
Терминал BioSmart PV-WTC2	11.6.0 и выше
Контроллер BioSmart Prox-E	9E
Контроллер BioSmart4	2.9d
Контроллер BioSmart UniPass	1.00.03
Контроллер BioSmart UniPass Pro	1.1.110