## Добавление СИ BioSmart в ПО Biosmart-Studio v6

Для добавления СИ BioSmart в ПО Biosmart-Studio v6 перейдите в раздел Устройства и нажмите на панели инструментов кнопку Добавить.

² root - sis004105 - Biosmart-Studio v6.0.2 release	(build 2387)	
	器 Устройства ⑧ Обновление ПО 名 Пользователи контроллеров	ा Профили
Сотрудники Группы доступа		
E Журналы	Название	
<ul> <li>Мониторинг</li> <li>Заявки</li> </ul>	Сервисы биометрической идентификации	
🗠 Графики	Срансканисти	
2 <sup>0</sup> Планирование	🔗 Виртуальные проходные	
Отчеты	> 🔜 Внешние устройства	
- Дизайнер отчетов	> 🔞 Охранно-пожарная сигнализация	
<b>Я</b> = Дизайнер пропусков		

В открывшемся окне выберите Сервисы, Identification Server, затем нажмите Подтвердить.

В Мастер добавления устройств				?	×
Тип устройства	Тип устройства Искать Контроллеры	무무			م
	Сервикы Видеонаблюдение Мобильная проходная Внешние устройства Охранно-пожарная сигнализация	Server BioSmart SmartHub			
			Подтвердить	Отмена	

В открывшемся окне введите следующие параметры СИ BioSmart:

- Название устройства;
- Серийный номер (указывается при приобретении СИ BioSmart, для бесплатной версии 120000);
- IP-адрес (внешний IP-адрес компьютера, на котором установлен СИ BioSmart).

Нажмите Далее.

Ф Мастер добавления устройства Identi	fication Server				?	×
🕑 Тип устройства	Параметры уст	ройства				
<ul> <li>Параметры устройства</li> <li>Действия после подключен</li> <li></li> </ul>	Профиль Название	Не назначен				~
	Серийный номер	120000				^ ~
	Часовой пояс	(UTC+05:00) Russia/Екатеринбург (Asia/Yekater	rinburg)			V
	Имя хоста IP адрес Порт Включить SSL	20002				Ŷ
			< Назад	Далее >	Отмена	3

В следующем окне можно при необходимости выбрать опцию **Инициализировать**. В этом случае после добавления СИ BioSmart будут удалены хранящиеся на нем список сотрудников, их идентификаторы и события. Нажмите **Далее**.

① Мастер добавления устройства Identi	fication Server	?	×
🕗 Тип устройства	Действия после подключения		
<ul> <li>Парматры устройства</li> <li>Действия после подключен</li> <li>–</li> </ul>	Инициализировать Найти и настроить подключенные считыватели		
	« Назад Далее » От	гмена	

В окне Полномочия выберите из списка Все пользователи пользователей, которым будут доступны настройки СИ BioSmart, и переместите их в список Назначе

Тип устройства	Полномочия			
Э Действия после подключен	Искать	م (	Искать	Q
Полномочия	Выбрать все Снять все Все пользователи		Выбрать все Снять все	
	A guard A a.kulikova A b.frolov A d.borisova	>	R root	

После сохранения настроек нажмите Завершить. СИ BioSmart отобразится в списке доступных устройств.

	品 Устройства 🔗 Обновление ПО 名 Пользователи контроллеров 🐵 Профили		
🔍 Сотрудники		Фильтр по с/н, назв	анию, IP контроллера. Нап
👰 Группы доступа			
🗐 Журналы	Название Адрес 🤂 🞗	Cept	вер идентификации
🕐 Мониторинг		Bios Son	mart Identification
- Заявки	<ul> <li>Соврание биометрической идентификации</li> </ul>	3010	
~ .	(1) 120000 (172.27.10.123.20002) 172.27.10.123.20002 Q 0	Серийный номер	120000
« <sub>6</sub> Графики		Версия ПО	BIOSMART IdentServer 3.5.3.317
<sup>©</sup> Планирование	> C	Часовой пояс	Russia/Екатеринбург
Отчеты	о Виртуальные проходные	Konutiocteo	(UTC+05:00)
Пизайнер отчетов	П Внешние устройства	журналов	0
		Параметры по	одключения
А= Дизайнер пропусков	G Охранно-пожарная сигнализация	Имя хоста	
🖓 Схемы расчета		ІР-адрес	172.27.10.123
		Порт	20002
		Порт устройств	20003
Проверки		Порт устройств (grpc)	
踞 Устройства			