

# Настройка терминала для работы со сторонним сервером идентификации

При использовании серверной идентификации хранение биометрических шаблонов сотрудников и сравнение биометрических данных сотрудников с шаблонами осуществляется на стороннем сервере.

В режимах работы **Идентификация по лицу**, **Вход/выход по кнопкам** и **Карта + лицо** терминал может работать со сторонними серверами биометрической идентификации NtechLab (FindFace Security), 3Divi (Face Machine), CVS (Комплекс биометрической идентификации), любым другим сервером по протоколу REST API BioSmartLite или Сервером биометрической идентификации BioSmart (СИ BioSmart).

Режим серверной идентификации по протоколу REST API BioSmartLite позволяет технологическим партнерам самостоятельно реализовать интеграцию терминала с собственным сервисом идентификации по лицу.

Для настройки параметров серверной идентификации перейдите в меню терминала в раздел **Настройки – Система**. Выберите необходимый режим работы и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Перейдите в раздел **Настройки – Серверная идентификация** и укажите значения необходимых параметров.

Параметр	Значение
Тип сервера	NTechLab
Адрес сервера	http://192.168.1.12
Логин	admin
Пароль	•••••
Токен камеры	Quasar
Номер камеры	1

  

Параметр	Значение
Тип сервера	3Divi
Адрес сервера	http://172.27.10.64
Токен авторизации	

16:26 12.04.2022	16:26 12.04.2022
<p><b>BIOSMART</b></p> <h3>Параметры серверной идентификации</h3> <p>CVS Тип сервера</p> <p>http://172.27.10.64 Адрес сервера</p> <p>admin Логин</p> <p>●●●●●● Пароль</p> <p>000000 Имя точки доступа</p> <p>Quasar Токен камеры</p> <p>ТЕСТ</p> <p>ОТМЕНИТЬ СОХРАНИТЬ</p>	<p><b>BIOSMART</b></p> <h3>Параметры серверной идентификации</h3> <p>BioSmartLite Тип сервера</p> <p>http://172.27.10.64 Адрес сервера</p> <p>admin Логин</p> <p>●●●●●● Пароль</p> <p>000000 Имя точки доступа</p> <p>ТЕСТ</p> <p>ОТМЕНИТЬ СОХРАНИТЬ</p>

16:26  
12.04.2022

**BIOSMART**

### Параметры серверной идентификации

BioSmart  
Тип сервера

http://172.27.10.64  
Адрес сервера

0  
Порт сервера

**ОТМЕНИТЬ** **СОХРАНИТЬ**

Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

После выхода из меню терминал перейдёт на режим работы со сторонним сервисом идентификации.