

Назначение и отвязка устройств для управления ячейками

За управление группой ячеек в шкафчике отвечает контроллер **BioSmart KeyPass** с подключенными релейными модулями **BioSmart RM-21 (OSDP)** и считывателями RFID-карт.

Дважды щелкните левой кнопкой мыши по ячейке, которой требуется назначить устройства либо установите в эту ячейку курсор и нажмите **Назначить устройство**.

Откроется окно **Назначение устройства**.

Назначение устройств для ячеек в режиме Арендные ячейки

Название: Шкафчик 1

Устройство: BioSmart KeyPass S/N 18577

Режим: Арендные ячейки

Назначение устройств

Считыватель: Считыватель карт OSDP (1/0/0)

Объект управления: Контроллер реле RM-21 (1/0/0) Реле № 0

Параметры

Датчик закрытия: Контроллер реле RM-21 (1/0/0) Вход № 1

OK Отмена

Параметры для заполнения:

- **Считыватель** – считыватель, установленный на выбранном шкафчике;
- **Объект управления** – релейный модуль, отвечающий за управление замком на выбранном шкафчике;
- **Реле №** – номер реле, отвечающего за управление ячейкой;
- **Датчик закрытия** – релейный модуль, отвечающий за срабатывание датчика прохода;
- **Вход №** – номер дискретного входа.

Назначение устройств для ячеек в режиме Свободные ячейки

Название

Устройство

Режим

? Назначение устройств ? ×

Считыватель

Объект управления

Параметры

Время

Ожидание закрытия

Устройство

Параметры для заполнения:

- **Считыватель** – считыватель, установленный на выбранном шкафчике. Поле обязательно для заполнения;
- **Объект управления** – релейный модуль, отвечающий за управление замком на выбранном шкафчике. Поле обязательно для заполнения;
- **Реле №** – номер реле, отвечающего за управление ячейкой;
- **Ожидание закрытия** – параметр, определяющий режим закрытия ячейки. В режиме **Свободные ячейки** необходимо установить флаг в чекбоксе, чтобы ячейка закрывалась автоматически спустя указанный в поле **Время** промежуток времени;
- **Время** – в данный момент не используется;
- **Устройство** – релейный модуль, отвечающий за срабатывание датчика прохода. Поле обязательно для заполнения;
- **Вход №** – номер дискретного входа.

Отвязка устройств для управления ячейками

Выделите ячейку, от которой нужно отвязать устройство. Нажмите **Отвязать устройство**. Откроется диалоговое окно для подтверждения действия. Нажмите **Да**.

? Отвязать устройство ×

? Отвязать устройство от ячейки?