

# Обмен по протоколу МЭК 61850 с устройством ЭНИП-2 (особенности настройки)

1 Для буферизированных отчетов, на контроллере необходимо указать Время буферизации = 0

rptID(RptID)

Период отправления (ReportControl.intgPd, мсек)

Время буферизации (ReportControl.bufTime, мсек)

1
30000
0
1/50

2 В ЭНИП можно скачать cid файл ред.1 и ред.2, рекомендуем использовать cid ред.2

3 Проверять в cid с ЭНИП в отчетах установлен ли признак индексированные отчеты, если в отчетах явно не указан параметр indexed="false", Aris такой отчет воспринимает как индексированный и добавляет к нему в имя 01. Это приводит к тому, при запросе в ЭНИП такого отчета нет и обмена не будет.

Необходимо вручную дописать к отчету этот параметр

```
<DataSet name="DS2">  
<ReportControl confRev="1" name="brcb1" intgPd="30000" dataSet="DS1" buffered="true" bufTime="200" indexed="false" rptID="ARIS 3AController/LLN0$BR$brcb1">  
<ReportControl confRev="1" name="brcb2" intgPd="30000" dataSet="DS2" buffered="true" bufTime="200" indexed="false" rptID="ARIS 3AController/LLN0$BR$brcb2">  
</RPT name="Mod">
```