## Как добавить считыватели PV-WM к контроллеру BioSmart Unipass

## Проблема

Студия не видит считыватели PV-WM. Как их добавить к контроллеру Unipass?

## Решение

Для того чтобы привязать считыватели PV-WM к контроллеру, зайдите на web интерфейс контроллера (порт 8082, логин -root, пароль -bioroot). Введите серийные номера считывателей PV-WM (написаны на корпусе, упаковке и в паспорте) в соответствующие поля Ethernet port 1 и Ethernet port 2. После этого нажмите Save.

Overview Settings Work model		System				
	PVWM ov Palm Veir		Work model Web password Save debug info	Palm or Card Password ebug info		
		PVWM over Ethernet	Ethernet Port 1 Ethernet Port 2	405252 405253		
		Palm Vein Scaner	Anti-Fake Auto FAR Minimal quality	None 45		
						Save

Контроллер перезагрузится, после этого индикация считывателей изменится на синюю. Данный режим индикации свидетельствует о том, что считыватели готовы к работе.

После добавления серийных номеров считывателей в web интерфейсе контроллера, перейдите в ПО Biosmart-Studio. В разделе устройства выберите требуемый контроллер Unipass, кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите "поиск локальный". Считыватели будут найдены и появятся в ПО.

## Связанные статьи

- Как настроить Prox-E и два считывателя при подключении к турникету?
- Как добавить считыватели PV-WM к контроллеру BioSmart Unipass
- Какие параметры ключа выставлять в Bolid при работе его с wiegand выходом Unipass
- Почему, после восстановления связи с контроллером, события не загрузились в журнал?
- Контроллер нашелся автопоиском, есть в списке устройств, но изменить свойства контроллера или назначить доступ, нельзя?