Как настроить работу PV-WTC с турникетом?

Проблема

Как настроить работу PV-WTC с турникетом?

Решение

Один терминал PV-WTC может управлять только одним направлением прохода через турникет.

Схема подключения реле терминала к управляющим входам турникета зависит от схемы управления турникетом. Перед подключением внимательно прочитайте руководство на турникет.

Для примера рассмотрим подключение терминала к турникету Oxgard Praktika T-01:

Переведите турникет в потенциальный режим управления. Для управления одним направлением прохода через турникет подключите терминал к турникету как показано на схеме



Для управления турникетом используется сухой нормальноразомкнутый контакт (relay, relay) терминала.

Для получения на вход IN терминала сигнала проворота турникета используется нормальноразомкнутый контакт реле L (для направления прохода Left) турникета.

Настройка работы реле терминала и блокировка реле при получении сигнала проворота турникета производится в web интерфейсе терминала.

Ip адрес (по умолчанию 172.25.110.71 или ранее настроенный): порт 8082.

Пример: http://172.29.21.190:8082

Логин root

Пароль bioroot

За основу при таком подключении можно взять следующую рабочую модель:

Ладонь или Карта + Действие +датчик прохода.json

Импортируйте ее и сохраните. В разделе Settings выберите сохраненную рабочую модель и нажмите сохранить.

Связанные статьи

- Как прошить образ системы PV-WTC с флеш карты.
- Не выгружаются события с терминала PV-WTC
- Как настроить работу PV-WTC с турникетом?
- Как настроить Prox-E и два считывателя при подключении к турникету?
- Подключение и настройка контроллеров для идентификации по венам ладони к контроллерам под управлением СКУД "Sigur"