Подключение сервера видеонаблюдения

Для подключения сервера видеонаблюдения перейдите в раздел **Устройства** на вкладку **Устройства** и нажмите на панели инструментов **Добавить** онаблюдение. Выберите из списка сервер видеонаблюдения, который необходимо подключить.

🛯 studio 🛽 🖁 Устройства 🖲 Обновля ние ПО 🔗 Пользователи контроллеров 🐵 Профили 🕫 Запросы на подключени 🛛 Сотрудники € € Ð 👰 Группы доступа A E . ô 🗐 Журналы Устройства не выбрань > 🔯 Мобильные устр 🕗 Мониторинг Охранно-пох 届 Ма × тер добавления устройсті 🕂 Заявки > Тип устря Тип устройства Внешние уст Искать م 💏 Видеонабл 2⁰ Планирование Контроллеры Сервисы Видеонаблюдение Виртуальные проходные 🔄 Отчеты Виртуаль ਸੋਟ , 🙎 > 😤 🤆 🗄 диз Внешние устройства Ян Диз айнер пропу Охранно-пожарная сигнал Схемы расчет Временные режи Проверки 🔚 Устройства "Å, Объекты доступа **Д** Пользователи Отмена 🗉 Планировщи ? Поддержка 🖗 Сервер опроса устройств

Нажмите Подтвердить.

🖁 Мастер добавления устройств					?	×
🕑 Тип устройства	Параметры					
Параметры	Название	Сервер Масгозсоре	٢			
🖉 Сохранение	ІР адрес	172.27.10.205				
	Порт	8080	^ ~			
	Логин	admin	۵			
	Пароль	•••••	٢			
			< <u>H</u> aa	ад Далее >	Отмена	

Укажите параметры подключения. Для разных систем видеонаблюдения список параметров может отличаться. Ниже показан пример подключения системы видеонаблюдения Macroscope.

В окне Полномочия выберите из списка Все пользователи пользователей, которым будут доступны настройки сервера видеонаблюдения, и переместите их в

🛨 – Виде

 Мастер добавления устройств Тип устройства 	Полномочия			? ×
 Параметры Полномочия Сохранение 	Искать Выбрать все Снять все Все пользователи А. a. kulikova A. b.frolov A. d.borisova A. d.borodin A. a. nikiforov	م \ \	Искать Выбрать все Снять все Назначенные пользователи Я root Я guard Я service	م
			< Назад Подтвердить	Отмена

После сохранения параметров нажмите Завершить.

😹 Мастер добавления устройств		?	×
📀 Тип устройства	Сохранение		
🕗 Параметры	50%		
🕗 Полномочия			
> Сохранение	Добавление контроллера		
	Ожидание подключения к контроллеру		
		<u>З</u> авершить	b

В списке устройств появится строка с названием сервера видеонаблюдения.

Для добавления камер выберите сервер видеонаблюдения и в контекстном меню нажмите Управление считывателями.

	📅 Устройства 🛞 Обновление ПО 🙏 Пользователи контроллеров 🖾 Профили 🕫 Запросы на подключение	
Сотрудники		Фильтр по с/н, названию, IP контроллера. Нап_
Журналы Мониторинг	Названиле Адрес СИ 🔁 🕺 о о́	Сервер видеонаблюдения Macroscop
• Заявки	> C ⁰ Серекси биометрическоя идентификации С Виссонаблодение	Серияныя номер
≪ Графики Д [©] Планирование	Сереер Масгозсоре О добевить Ins 772.2730.205.8080	Количество журналов
	Briptyans-we проходные 😽 CeoAcrea Return	Параметры подключения Имя хоста
Аль Дизайнер пропусков	Сн. и управление сигналтельки Охранно-пожарная сигнализа у Удалить Del	IP-адрес 172.27.10.205 Порт 8080 Маска сети
	> 🔯 Мобильные устрояства	Шлюз МАС-адрес
Проверки Устройства		
్లది, Объекты доступа		
Пользователи Планировщик		
<< свернуть		
🕐 Поддержка		Сервер опроса устройств <

В окне мастера управления считывателями нажмите кнопку Найти. Все подключенные камеры будут показаны в списке.

🖉 Мастер управления считывателями				? ×
Подключенные считывате	ели			
Найти + Получить	🕀 Добавить	🛍 Удалить		
Подключение Название	Тип	Версия ПО	равление про>	Профиль
🕑 Выделить все 🛛 🕑 Сня	ть все			
			От	мена

После того, как камеры видеонаблюдения будут добавлены в ПО Biosmart-Studio v6, их можно подключить в разделе **Мониторинг** или «привязать» к контроллерам.