



Настройка правил прохода между помещениями

В разделе **Объекты доступа** на вкладке **Правила прохода** можно настроить дополнительные ограничения на доступ сотрудников через контроллеры BioSmart в зависимости от выполнения назначенных правил прохода между помещениями. Этот функционал может использоваться, например, когда в целях обеспечения санитарных норм требуется на заданный промежуток времени ограничить доступ в помещение №1 для сотрудников, посетивших помещение №2.


 Для применения настроек, выполненных на вкладке **Правила прохода** контроллеры BioSmart должны работать в режиме серверной идентификации (СИ).

Применение режима серверной идентификации подразумевает необходимость установки на сервер ПО Biosmart-Studio модуля расширения «Сервер биометрической идентификации BioSmart», а также поддержание непрерывной связи контроллеров с данным сервером. Подробнее о работе сервера идентификации можно узнать в Руководстве администратора ПО Biosmart-Studio.













 Не все контроллеры поддерживают настройки, выполняемые на вкладке **Правила прохода**. Уточните наличие такой возможности в руководствах по эксплуатации или у сотрудников техподдержки.

Чтобы приступить к настройке правил прохода в ПО Biosmart-Studio нужно:

- создать предприятие, подразделения, добавить сотрудников (см. раздел [Сотрудники](#))
- добавить контроллеры (см. раздел [Устройства](#))
- привязать контроллеры к помещениям (см. раздел [Добавление устройства в помещение](#))
- назначить группы доступа сотрудникам и контроллерам (см. раздел [Группы доступа](#))

Для добавления правила прохода нажмите на панели инструментов кнопку **Добавить правило**  .














В списке появится строка с правилом прохода.

<div><div> studio 6 BIOSMART</div><div> Объекты доступа</div><div> Мнемосхемы</div><div> Правила прохода</div></div>						
<div><div>    </div><div><input type="text" value="Искать..."/></div></div>						
Направление	Помещение	Действие	В помещение	Смещение	Продолжительность	
 Вход		 Запретить проход	<Не задано>	000ч.00м.00с	000ч.00м.00с	

Настраиваемые параметры созданного правила прохода распределены по столбцам:


- **Направление** позволяет выбрать направление прохода сотрудника (Вход в помещение/Выход из помещения), после которого будет введен временный запрет на доступ в другое помещение. Под входом и выходом понимается успешная идентификация сотрудника по биометрическим данным или бесконтактной RFID-карте, с положительным решением СКУД о предоставлении доступа;
- **Помещение** позволяет выбрать помещение, после входа или выхода из которого будет введён временный запрет на доступ в другое помещение;
- **Действие** определяет запрет или разрешение доступа сотрудников после входа в помещение или выхода из помещения;
- **В помещении** позволяет выбрать помещение, на доступ в которое будет установлен временный запрет после входа или выхода из помещения, определенного в столбце **Помещение**;
- **Смещение** определяет длительность интервала времени между событием входа в помещение или выхода из него и началом действия временного запрета;
- **Продолжительность** определяет длительность временного запрета на доступ в помещение, указанное в столбце **В помещении**.


Ниже показан пример записи правила прохода.


<div><div> studio 6 BIOSMART</div><div> Объекты доступа</div><div> Мнемосхемы</div><div> Правила прохода</div></div>						
<div><div>    </div><div><input type="text" value="Искать..."/></div></div>						
Направление	Помещение	Действие	В помещение	Смещение	Продолжительность	
 Вход	 Цех №1	 Запретить проход	 Цех №2	000ч.05м.00с	012ч.00м.00с	


Такая запись правила прохода будет интерпретирована СКУД BioSmart следующим образом:

При успешной идентификации сотрудника на **Входе** в помещение **Цех №1** через **5 минут** будет **запрещён доступ** этого сотрудника в помещение **Цех №2** в течение **12 часов**.

Чтобы изменить значение параметра правила прохода, выберите ячейку с параметром и нажмите на панели инструментов кнопку **Изменить правило**  или дважды кликните по ячейке с параметром левой кнопкой мыши.

После настройки правила нажмите кнопку **Сохранить**  .

Для отмены всех изменений относительно последнего сохранения нажмите кнопку **Отменить**  .

Чтобы удалить строку с правилом, выберите ее и нажмите кнопку **Удалить правило**  .

При отказе в доступе по причине нарушения правила прохода в разделах **Журналы** и **Мониторинг** формируется событие "**Отказ доступа (anti-passback)**".